



GENERATORE A BENZINA

Gruppo elettrogeno monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase con sistema di regolazione della tensione AVR.

Avviamento con autoavvolgente.

Quadro di comando con 2 prese monofasi da 16 A e con caricabatteria 12 volt.

GASOLINE ENGINE GENERATOR

Single phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to single phase 2-pole alternator with system voltage regulation AVR.

Recoil starter. Control panel with 2 single phase 16 A plugs and 12 volt battery-charger.

LW 2500

MOTORE - ENGINE	Potenza motore Motor power (hp / 3600 r.p.m.)	Avviamento Start system	Cilindrata Displacement	Tipo carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity (lt)	Rumorosità Noise ≤7m dB (A)	Servizio continuo orario Continuous duty running time
Monocilindrico, raffreddamento ad aria, 4 - tempi Single cylinder, forced air cooling, 4 - stroke	6,5	manuale recoil	196 cc	Benzina Gasoline	15	68	12 h

GENERATORE GENERATOR	Carica batteria Charging battery voltage	Frequenza Frequency	Tensione Voltage	Potenza uso continuo Continuous duty power	Potenza max. Max. power	Dimensioni Dimensions (mm)	Peso Weight (Kg)
	12 V - 8,3 A	50 Hz.	230 V	2 kW	2,2 kW	590 x 475 x 460	45